

blacklinesafety

G7-PowerPack

Kurzanleitung

HARDWAREDETAILS



ANBRINGEN AM G7

Zum Anbringen des PowerPack am G7:



2. Die Metallklemme des G7 öffnen

3. Die Schraube der Metallklemme mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 durch ihr Loch herauserschrauben

4. Die Metallklemme entfernen



8. Die untere Hälfte des PowerPack mit dem G7-Ladeanschluss ausrichten und einschieben, bis ein Klick zu hören ist



5. Das Schraubenloch im PowerPack-Verschluss mit dem Loch auf der Rückseite von G7 ausrichten

6. Die Metallklemme von G7 und die Schraube des PowerPack mit dem Loch ausrichten

7. Den PowerPack-Verschluss und die Metallklemme durch die Öffnung in der Metallklemme wieder auf G7 schrauben



WIE ES FUNKTIONIERT



PowerPack ist am G7 angebracht, damit das G7-Akku während der Schicht länger in Betrieb in.

Das angebrachte PowerPack wird zuerst leer und wenn es eine Akkudauer von 0 % erreicht, beginnt sich das G7-Akku zu entleeren.

PowerPack verdoppelt die typische Akkulaufzeit von G7 (bis zu 36 Stunden im Normalbetrieb).

Es ist zu beachten, dass das PowerPack von G7 nur bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) funktioniert.

WAS AUF DEM G7 ZU SEHEN IST




Ist das PowerPack am G7 angebracht, so wird die Ladeanzeige unten am G7 aufleuchten und das Akku-Symbol wird einen Blitz anzeigen, um das Laden von G7 anzugeben.

HINWEIS: Ist der Akku von G7 vollständig entladen, so muss der Ladevorgang durch Drücken der Lade-Taste des PowerPack eingeleitet werden.

Über das Zubehör-Menü können Sie die PowerPack-Daten (wie etwa Produkt-ID und Geräteversion) und seinen Akku-Stand anzeigen.

Der Akku-Stand des PowerPack kann außerdem durch Drücken der Taste auf der Geräterückseite geprüft werden. Die Leuchten werden aufleuchten, um den Akku-Stand darzustellen.



AUFLADEN

G7-PowerPack kann entweder direkt am G7 angebracht oder unabhängig davon mit einer Ladegerät-Klemme und einem Kabel oder mit dem Ladegerät mit Wandbefestigung für 5 oder 20 Einheiten geladen werden.

Zum Laden direkt am G7 oder unabhängig davon:



1. Den Mikro-USB in die Ladegerät-Klemme einführen
2. Die Ladegerät-Klemme in den Ladeanschluss des PowerPack schieben.
3. Beim Laden direkt am G7 wird die rote Ladeanzeige des G7 aufleuchten. PowerPack und der Akku von G7 werden gleichzeitig geladen. Der Akku-Stand des G7-Geräts wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Akku-Stand von PowerPack ist sowohl beim unabhängigen Laden als auch gemeinsam mit G7 durch die Leuchten des Akku-Stands ersichtlich.

HINWEIS: Das Laden von PowerPack (mit G7 oder unabhängig) kann bis zu 4 Stunden dauern.

Weitere Support-Materialien finden Sie unter support.BlacklineSafety.com.

KUNDENDIENST

Für den technischen Support kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstteam.

Nordamerika (rund um die Uhr)

Gebührenfrei: 1-877-869-7212

sales@blacklinesafety.com

Großbritannien (8:00-17:00 Uhr GMT)

+44 1787 222684

eusupport@blacklinesafety.com

International (rund um die Uhr)

+1-403-451-0327

support@blacklinesafety.com